



4PLAY

Der 4PLAY ist ein einsatzbereiter Scheinwerferbalken für mobile Entertainer. Die Leiste ist mit vier LED-Moonflower-Scheinwerfern ausgestattet, die jeweils rote, grüne, blaue und weiße LEDs enthalten, mit denen sie messerscharfe rotierende Beams erzeugen. Die Einheit verfügt über eine 6-Kanal-DMX-Steuerung mit integrierten automatisierten und soundgesteuerten Programmen. Der 4PLAY ist für die meisten handelsüblichen Stative geeignet, unter anderem für Boxenständer und das 4BAR-Stativ. Eine Transporttasche ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.



Highlights

- Portables RGBW-LED-Effektlicht, das den Raum mit Strahlen durchflutet
- Rotierende, scharf begrenzte Beams ohne bewegliche Bauteile
- Sichere Montage an der 4BAR™ sowie an handelsüblichen Stativen und Boxenständern
- Spart Platz am Boden durch die Verwendung der mitgelieferten Schrauben zur Befestigung an Traversen
- Maximale Raumabdeckung durch die unabhängige Ausrichtung jedes einzelnen Kopfs
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Sound-to-Light fähig
- Erstellen Sie eine perfekt abgestimmte Show dank leichtem Zugriff auf integrierte automatisierte Programme im Master/Slave-Modus



Safely mounts to most tripods and speaker stands



Safely mounts to 4BAR

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 6
- DMX-Anschlüsse: Erstellen Sie eine perfekt abgestimmte Show dank leichtem Zugriff auf integrierte automatisierte Programme im Master/Slave-Modus
- Lichtquelle: 228 LEDs (48 in Rot, 72 in Grün, 72 in Blau, 36 in Weiß) 0,25 W (20 mA), Lebensdauer: 100.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 20 Hz
- Erfassungswinkel: 25 ° (pro Scheinwerfer/Licht)
- Für Stativgröße: 33 bis 38 mm (1,3 bis 1,5 Zoll)
- Power Linking: 30 Einheiten bei 120 V; 46 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 12 W, 0,2 A bei 120 V, 60 Hz 19 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 5,7 kg (12,7 Pfund)
- Größe: 838 x 89 x 318 mm (33 x 3,5 x 12,5 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Tragetasche
- Kurzanleitung
- Garantieschein