



DMX-4

Dieses 4-kanalige Dimmer-/Relais-Pack ist für Geräte gedacht, die selbst nicht mit DMX ausgestattet sind, und ermöglicht DMX-gesteuertes Ein- und Ausstellen und Abblenden. Dieses Teil ist für den Einsatz mit kleinen LED-Geräten optimiert, um Geisterleuchten und Flackern zu verhindern. Jeder der drei 4 Sätze an Doppelsteckdosen kann auf jede DMX-Adresse und unabhängig als Dimmer oder Relais eingestellt werden. Mit sechzehn vom Nutzer auswählbaren Lauflichtmustern wird die Programmierung zum Kinderspiel.

Highlights

- 4-kanaliges Dimmer-/Schalter-Pack mit bis zu 5 A pro Kanal (max. 15 A)
- Automatisches Ein- und Ausstellen bei Erkennen oder Entfernen von DMX
- Über DMX-gesteuertes Ein- und Ausstellen und Abblenden für Geräte ohne DMX
- Integrierter Schaltkreis erzeugt Phantomlast, um Geisterleuchten oder Flackern in LED-Geräten zu verhindern
- Individualisierte Szenen mit 16 integrierten, konfigurierbaren Lauflichtern immer zur Hand
- Einfache Steuerung im Standalone- oder DMX-Modus
- Größere Flexibilität durch individuelles Einstellen jedes Kanals als Dimmer oder Schalter
- Gleichzeitige Steuerung von bis zu acht Geräten mit vier Doppelsteckdosen
- Überwachung des Status der einzelnen Kanäle über separate LED-Anzeigen
- Erzeugen einer synchronisierten Show mithilfe leicht zugänglicher automatisierter, integrierter Programme
- Großartige Steuerung ohne DMX anhand automatisierter Programme mit regelbaren Geschwindigkeiten und Dimmerstufen

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 1, 2 oder 4
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Gewicht: 2,2 kg (5 Pfund)
- Dimensions: 210 x 194 x 70 mm (8,3 x 7,7 x 2,8 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- Stromkabel
- Garantieschein