



FlareCON Air 2

FlareCON Air 2 is a Compact, 100% TRUE wireless Wi-Fi™ receiver and wireless D-Fi™ transmitter in a single unit. The unit has a built-in battery, generates its own Wi-Fi™ network, and can be used anywhere with no internet or hotspot needed! FlareCON Air 2 is compatible with both [Android™](#) and [Apple®](#) operating systems for smartphones and tablets. Wirelessly control an unlimited number of D-Fi™-ready fixtures and receivers simultaneously. You can even control non-D-Fi™-enabled fixtures using the included cable adapter. Navigation of FlareCON Air 2 is easy with the on-board text readout and OLED digital display. The unit is fully FCC/RTTE compliant and has a built-in hook and loop fastener for direct mounting to truss.



Highlights

- Kompaktes, 100% kabelloser Wi-Fi™-Empfänger and Wireless D-Fi™-Transmitter in einem Gerät
- Eingebauter Akku: Spar dir die Zeit für das Kabelverlegen
- Überall einsetzbar: Generiert ein eigenes Wi-Fi-Netzwerk und benötigt kein Internet oder Hotspot
- Kompatibel mit [Android™](#) and [IOS](#), auf Smartphones und Tablets
- Scheinwerfer ohne D-Fi™ können mit dem mitgelieferten Kabeladapter ebenso angesteuert werden.
- Unlimitierte Anzahl an D-Fi™-fähigen Scheinwerfern und Empfängern gleichzeitig ansteuerbar
- Einfache Navigation und Textanzeige dank dem digitalen OLED-Display
- Rückseitiger Klettverschluss für einfache Anbringung an z.B. Traversen
- Entspricht allen FCC- und RTTE-Anforderungen

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 512
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Max Unobstructed Distance: (Wi-Fi™): 30,5 m (100 Fuß)
(D-Fi™): 183 m (600 Fuß)
- Maximum Run Time: bis zu 8 Stunden
- Recharge Time: 4 Stunden
- Operating Frequency: 2,412 bis 2,484 GHz
- Antenna Connection: RP-SMA
- Eingangsspannung: 5 V DC, 1,6 A (externe Stromquelle: 100-240 V AC, 50/60 Hz)
- Leistung und Strom: 4 W, 0,72 A bei 120 V, 60 Hz
4 W, 0,45 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 0,3 kg (0,6 Pfund)
- Größe: 158 x 83 x 24 mm (6,2 x 3,3 x 0,9 Zoll)
- Zulassungen: CE, FCC

Im Lieferumfang enthalten

- FlareCON Air 2
- Externes Netzteil
- USB-Kabel
- DMX-Adapter
- Kurzanleitung