



## Shocker 2

Der Shocker 2 ist ein leistungsstarker Zweizonen-Blinder mit warmweißen 85-Watt-COB-LEDs. Der Shocker 2 ist perfekt für Theateraufführungen, Konzerte, Tanzflächen und mehr und verfügt über einen Adapter, mit dem schnell ein zweites Gerät befestigt werden kann, um einen 4-Kopf-Blinder zu erhalten. Einstellbare Pulsweitenmodulation (PWM) ist verfügbar, um Flickern bei Kameraaufnahmen zu vermeiden. Der Shocker 2 verfügt über powerCON®-kompatible Strom-Ein- und -Ausgänge für Power-Linking und flexible Steuerungsoptionen mit eingebauten 3- und 5-poligen DMX-Verbindungen.



# Highlights

- Leistungsstarker Zweizonen-Blinder mit warmweißen COB-LEDs
- Der im Lieferumfang enthaltene Adapter ermöglicht die schnelle Befestigung eines zweiten Geräts, um einen 4-Kopf-Blinder zu erhalten
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- Flexible Steuerungsoptionen über 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
- Automatische Stroboskop- und Sound-Active-Programme für leichtere Programmierung

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 1, 2, 4, 7 oder 8
- DMX-Anschlüsse: 3- and 5-pin XLR
- Lichtquelle: 2 COB-LEDs (warmweiß) 85 W, (3,6 A), 50.000 Stunden Lebensdauer
- Strobe-Rate: 0 bis 400 Hz
- PWM Frequency: 0 bis 400 Hz
- Abstrahlwinkel: 51°
- Feldwinkel: 81°
- Beleuchtungsstärke: 1.080 lux bei 2 m (je Einheit), 161 lux bei 5 m (je Einheit)
- Power Linking: 6 Einheiten bei 120 V; 12 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 154 W, 1,26 A bei 120 V, 60 Hz  
148 W, 650mA bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 4,7 kg (10,4 Pfund)
- Größe: 375 x 116 x 153 mm (14,75 x 4,6 x 6 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Farbtemperatur: 3200 K

## Im Lieferumfang enthalten

- Shocker 2
- Stromkabel
- Adapter
- Halterung mit Montagezubehör