

FXPar 6

Spektakuläre Party-Lichteffekte entstehen durch sechs unabhängig steuerbare RGBW-Zonen sowie den RGB-Außenring des FXPar6. Über DMX-Steuerung lassen sich individuelle visuelle Effekte gestalten, während dynamische, soundaktivierte Programme sofortige, aufmerksamkeitsstarke Looks erzeugen. Alternativ ermöglicht die optionale IRC-6-Fernbedienung die kabellose Auswahl statischer Farben und energiegeladener Effekte.

HIGHLIGHTS

- Kompakter Effekt-PAR mit mehreren Technologien in einem einzigen Gerät
- Separate Steuerung der RGBW-Wash-LEDs und des RGB-Außenrings für dynamische Looks
- Spektakuläre Effekte dank 6 individuell steuerbarer Zonen
- Eindrucksvolle Shows mit musikgesteuerten und automatischen Programmen
- Einfache Steuerung statischer Farben und Programme mit der optionalen IRC-6 Fernbedienung
- Spare Zeit beim Aufbau durch Power-Linking mehrerer Geräte
- Flimmerfreier Betrieb für Video- und Kameraanwendungen geeignet
- Optimal passend für die CHS-40 VIP Gear Bag



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 6, oder 11
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- PWM Frequency : 1.200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 36°
- Illuminance : 5,657 lux @ 2 m
- Lumens : 3.239 Lumen
- Power Linking : bis zu 8 Geräte @ 120 V; 12 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100–240 V AC, 50/60 Hz (Auto-Range)
- Power and Current : 62 W, 0,6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.3 kg
- Size : 275 x 69 x 305 mm
- Approvals : CE, RoHS
- Lichtquelle : 18 LEDs (Quad-Color RGBW), 52 W (1 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Lichtquelle (Ring) : 51 LEDs (RGB), 6 W (0,5 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Montagebohrung Haltebügel : 13 mm
- Optionale Controller : IRC-6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- FXpar 6
- Power cable
- Quick Reference Guide