

# Shocker P2

## HIGHLIGHTS

- Farbenfroher Zwei-Zonen-Blinder mit einer Vielzahl von Farben für die meisten Anwendungen
- D-Fi USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Verknüpfen Sie bis zu 4 Slave-Geräte, um aufsehenerregende synchronisierte Shows zu erstellen
- Einfache Navigation und Zugriff auf alle Funktionen direkt über das OLED-Display
- Sanftes Überblenden der LEDs mit integrierten Dimmkurven
- powerCON®-kompatible Stromeingangs-/ausgangsanschlüsse für die Stromverknüpfung
- Flexible Steuerungsmöglichkeiten durch integrierte 3- und 5-polige DMX-Anschlüsse

## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4, 7, 12 or 20
- DMX Connectors : 3- und 5-polige XLR
- Light Source : 2 LEDs (penta-color RGBA+WW) 130 W, (2,8A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 62°
- Field Angle : 105°
- Illuminance : 1.300 Lux @ 2 m
- Power Linking : 12 Einheiten bei 120 V; 22 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (mit automatischer Umschaltung)
- Weight : 3.7 kg
- Size : 422 x 98 x 232 mm
- Approvals : CE, MET, ROHS
- Leistung und Stromstärke : 120 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
- Leistung und Stromstärke : 118 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung : M13
- Optionale Steuerungen : DMX, RDM

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Shocker P2
- Netzkabel
- Kurzanleitung

