



EZLink Par Q1BT

EZLink Par Q1BT ist ein kompakter und akkubetriebener Wash-Scheinwerfer mit vierfarbiger LED, welcher mit kabelloser Bluetooth®-Technologie ausgestattet ist. Einfachste Steuerungs-Optionen ermöglicht die kostenlose BTair-App, erhältlich für iOS® und Android®. So können beeindruckende Lichteffekte ohne zusätzliche Hardware generiert werden. Aufgrund seiner kompakten Bauform eignet sich der EZLink Par Q1BT auch ideal zum Ausleuchten von Traversen. Der magnetische Standfuß des EZLink Par Q1BT ermöglicht die Montage an und auf metallischen Oberflächen. Mit seiner RGBA-LED bietet der EZLink Par Q1BT vielfältige Farbmischungsmöglichkeiten, inklusive Amber-LED.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Chauvet & Sons, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Highlights

- 100% kabelloser, akkubetriebener, vierfarbiger LED-Scheinwerfer (RGBA) mit integrierter Bluetooth®-Funktechnologie
- Via BTair direkt vom Smartphone oder Tablet aus steuerbar, ohne zusätzliche Hardware
- Einfache Platzierung: Die magnetische Bodenplatte hält an den meisten metallischen Oberflächen
- Praktische kabellose Steuerung ohne DMX mit der [IRC-6](#) Fernbedienung
- Kompakte Größe zum einfachen Transport und Aufbau
- Breites Farbspektrum und natürlich wirkende Farbtemperaturen dank Amber-LED
- Kompaktes Gehäuse-Design ermöglicht auch das Ausleuchten von Traversenkonstruktionen

Spezifikationen

- Max Unobstructed Distance: 45,7 m (150 Fuß)
- Lichtquelle: 1 LED (quad-color RGBA) 5 W, (500 mA), 50,000 hours life expectancy
- Strobe-Rate: 0 to 20 Hz
- PWM Frequency: 2.43 kHz
- Abstrahlwinkel: 15°
- Feldwinkel: 25°
- Maximum Run Time: (alles an): bis zu 8 Stunden
(einfarbig): bis zu 20 Stunden
- Recharge Time: 6 Stunden
- Operating Frequency: 2,4 GHz
- Beleuchtungsstärke: 355 lx bei 2 m
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 10 W, 0,2 A bei 120 V, 60 Hz
11 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 0,4 kg (0,8 Pfund)
- Größe: 111,5 x 89 x 130 mm (4,4 x 3,5 x 5,1 Zoll)
- Zulassungen: CE, FCC
- Output: 12 V DC, 1 A (externe Stromquelle: 100~240 VAC, 50/60 Hz 75mA)
- Halterung: M10
- Optionale Controller: [IRC-6](#), [BTAir](#)
- Bluetooth-Version: 4.2

Im Lieferumfang enthalten

- EZLink Par Q1BT
- Externe Stromversorgung
- Kurzanleitung