



Freedom Par Quad-4 IP

Der Freedom Par Quad-4 IP ist ein 100% kabelloser, akkubetriebener, RGBA-LED-Par mit integriertem D-Fi-Transceiver. Sein robustes Gehäuse ist IP54 klassifiziert und damit zur temporären Nutzung im Außenbereich geeignet. Der Freedom Par Quad-4 IP harmoniert im Master/Slave-Modus mit anderen Freedom Pars und bietet kabellose Steuerungsoptionen via [FlareCON Air](#) und FlareCON-App. Auch ohne DMX lässt sich der Scheinwerfer kabellos mit der IRC-6-Fernbedienung steuern. Auch verfügt er über einen integrierten, verstellbaren Standfuß zur Ausrichtung des Lichtes. Benutzerdefinierte Farben können mit dem leicht lesbaren, eingebauten LED-Display eingestellt werden – auch ohne DMX o.ä. Eingebaute Dimmkurven ermöglichen ein gleichmäßiges Abblenden der LED.



Highlights

- 100% kabelloser, akkubetriebener RGBA LED-Par mit integriertem D-Fi-Transceiver
- Modernes, robustes Gehäuse mit IP54-Klassifizierung
- Kabellose Steuerungsoption via FlareCON™ Air und FlareCON™-App
- Funktioniert im Master/Slave-Modus mit allen Freedom Pars
- Mit dem integrierten, verstellbaren Standfuß kann der Abstrahlwinkel angepasst werden
- Integrierter Entladungsschutz verlängert die Lebenszeit des Akkus
- Praktische kabellose Steuerung ohne DMX mit der IRC-6-Fernbedienung
- Individuelle Farben können mit Hilfe des LED-Displays eingestellt werden
- Integrierte Dimmkurven sorgen für gleichmäßiges Abblenden der LEDs



Integrierter Blendschutz



Flexibler Standfuß & wettergeschützte Steuereinheit



Ideal als Traversenbeleuchtung



Praktischer Tragegriff

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4, 6 oder 10
- Lichtquelle: 4 RGBA-LEDs, je 5 W (2 A), Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Strobe-Rate: 0 bis 25 Hz
- PWM Frequency: 1.200 Hz
- Abstrahlwinkel: 15°
- Feldwinkel: 29°
- Maximum Run Time: (alles an): bis zu 8 Stunden(einfarbig): 20 Stunden
- Recharge Time: ca. 7 Stunden
- Operating Frequency: 2,412 bis 2,484 GHz
- Beleuchtungsstärke: 2.464 lx bei 2 m
- IP Rating: IP54
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 43 W, 0,6 A bei 120 V, 60 Hz (73 VA) 40 W, 0,3 A bei 230 V, 50 Hz (76 VA)
- Gewicht: 3,6 kg
- Größe: 145 x 138 x 191 mm
- Zulassungen: CE, FCC

Im Lieferumfang enthalten

- Freedom Par Quad-4 IP
- IRC-6-Fernbedienung
- Stromkabel
- Kurzanleitung