



Obey 4

Ein kompakter DMX-Controller für LED-Wash-Scheinwerfer mit 3- oder 4-Kanal-Modi (rot, grün, blau und weiß/bernsteinfarben) für einfache Steuerung der Farbmischung. Er hat integrierte automatische, soundaktivierte oder manuelle Wiedergabeoptionen und kann Geräte in vier verschiedenen Zonen unabhängig voneinander steuern. Seine Tasten für vorgemischte Farben, eingebaute Lauflicht- und Stroboskop-Effekte und Dimm-Steuerungen machen ihn perfekt für Beleuchtungsneulinge oder alle, die nach einer einfachen Steuerung für LED-Wash-Scheinwerfer suchen.

Highlights

- Kompakter DMX-Controller für LED-Geräte mit bis zu 4 Kanälen
 - Kanal 1: Rot
 - Kanal 2: Grün
 - Kanal 3: Blau
 - Kanal 4: Weiß (oder Bernsteinfarben)
- Leichte Steuerung von bis zu 4 separaten Geräten
- Mehr Effekte durch gleichzeitigen Betrieb aller Geräte in unterschiedlichen Wiedergabe-Modi mit variablen Übergangszeiten
- Erhöhte Flexibilität mit Wiedergabeoptionen wie manueller RGBA/RGBW-, automatischer und soundaktivierter Modus
- Wiedergabemodi
 - Voreingestellt: 9 integrierte Farben
 - Lauflicht-Effekte: manuelles Auslösen automatischer Programme
 - Farb-Macro: manuelles Scrollen durch das Farbspektrum
 - RGB-Übergang: manuelles Scrollen durch das Farbspektrum
 - Verzögerter RGB-Übergang: automatisches Scrollen durch das Farbspektrum mit einer kurzen Verzögerung bei jedem Gerät
 - Automatisch: zufällige Auswahl verschiedener Farben für jedes Gerät
- Erhöhte Kontrolle durch verstellbare Tonempfindlichkeit sowie Stroboskop- und Blackout-Effekte

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 16
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Strobe-Rate: 0 bis 33 Hz
- Eingangsspannung: 9 V DC, 500 mA (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Gewicht: 1,4 kg (3 Pfund)
- Größe: 325 x 140 x 52 mm (12,8 x 5,5 x 2,1 Zoll)
- Zulassungen: CE

Im Lieferumfang enthalten

- Externe Stromversorgung
- Kurzanleitung
- Garantieschein