



## Wash FX 2

Der Wash FX 2 ist ein vielseitiger Effektscheinwerfer mit 18 vierfarbigen (RGB+UV) LEDs, der als regulärer Wash-Scheinwerfer oder als Eye-Candy-Effektlicht mit 6 Lauflichtzonen eingesetzt werden kann. Leistungsstarke UV-LEDs kreieren einen psychedelischen Schwarzlicht-Effekt und liefern brillante Farbmisch-Möglichkeiten. Der Wash FX 2 kann zur kabellosen Auslösung mit der kabellosen [IRC6](#)-Fernbedienung gesteuert werden oder im Standalone-, DMX-, IR- oder Master/Slave-Modus. Bestens aufgehoben im [CHS-40](#) VIP Gear Bag.



# Highlights

- Vielseitiger Effektscheinwerfer für mobile Entertainer
- Als regulärer Wash-Scheinwerfer oder als Eye-Candy-Effektlicht mit 6 Lauflichtzonen einsetzbar
- Leistungsstarke UV-LEDs kreieren einen psychedelischen Schwarzlicht-Effekt
- Vielseitige Steuerungsoptionen, darunter Standalone, DMX, IR und Master/Slave
- Kompatibel mit der kabellosen [IRC6](#)-Fernbedienung für kabellose Auslösung
- Power-Linking
- Passt bestens in unser [CHS-40](#) VIP Gear Bag

## Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 3, 4, 8 oder 28
- DMX-Anschlüsse: 3-Pin XLR
- Lichtquelle: 18 LEDs (vierfarbig, RGB+UV) 6 W, 2 A, 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe-Rate: 0 bis 25 Hz
- PWM Frequency: 78,126 Hz
- Abstrahlwinkel: 40 Grad
- Feldwinkel: 64 Grad
- Beleuchtungsstärke: 1.795 lx bei 2 m
- Power Linking: 6 Einheiten bei 120 V; 12 Einheiten bei 230 V
- Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Leistung und Strom: 145 W, 1,3 A bei 120 V, 60 Hz  
141 W, 0,6 A bei 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 2,6 kg (5,8 Pfund)
- Größe: 273 x 160 x 183 mm (10,7 x 6,3 x 7,2 Zoll)
- Zulassungen: CE
- Optionale Controller: [IRC-6](#)
- Wellenlänge: 395 bis 405 nm

## Im Lieferumfang enthalten

- Wash FX 2
- Stromkabel