DMX-RT4

HIGHLIGHTS

- DMX-Aufnahme- und Abspielgerät mit 4 unabhängigen
- Jeder Trigger kann separat programmiert und ausgelöst
- Kopieren, Sichern und Übertragen von Showdateien über den USB-C-Anschluss
- Standard-Kopfhöreranschluss (3,5 mm) für die Verbindung mit externen Audiosystemen zur verstärkten Wiedergabe
- Der Passwortschutz stellt sicher, dass die Shows nicht verändert werden können
- Normalerweise offene (N/O) oder normal geschlossene (N/C) Auslöser ermöglichen die Verwendung der meisten gängigen Sensoren
- Versorgung mit DC-Spannung über die Klemmleiste zur Stromversorgung spezifischer Auslöser



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3-pin XLR Input Voltage : 12 VDC, 1 A (externe Stromzufuhr: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz)
- Power and Current
 - 1 W, 0.03 A @ 120 V, 60 Hz 1 W, 0.03 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight: 0.4 lb (0.2 kg)
- Size: 122 x 81 x 38 mm
- Approvals: CE, UKCA, RoHS
- Kompatible Audioformate: MP3 (32-320kbps), WAV (8 oder 16bit nur)
- Speicher Größe: 32 GB
- Maximale Länge des Dateinamens (MP3/WAV) : 12 Zeichen
- Maximale Länge des Dateinamens (Datei anzeigen) : 11 Zeichen
- Trigger Type: auto, toggle, N/O or N/C Klemmenleiste Ausgang: 12 VDC, 100 mA

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- DMX-RT4
- Externe Stromversorgung
- Kurzanleitung

