

# FlareCON Air 2

## HIGHLIGHTS

- Kompakter, 100% kabelloser Wi-Fi™-Empfänger and D-Fi™-Transmitter in einem Gerät
- Eingebauter Akku – er ist wirklich 100% kabellos
- Überall einsetzbar: Generiert ein eigenes Wi-Fi-Netzwerk und benötigt kein Internet oder Hotspot
- Kompatibel mit Android und iOS sowie iPad OS
- Unlimitierte Anzahl an D-Fi™-fähigen Scheinwerfern und Empfängern gleichzeitig ansteuerbar
- Geräte ohne D-Fi™ können mit dem mitgelieferten Kabeladapter ebenso angesteuert werden
- Einfache Navigation und Textanzeige mit dem digitalen OLED-Display
- Rückseitiger Klettverschluss für einfache Anbringung an z.B. Traversen
- Entspricht allen FCC- und RTTE-Anforderungen



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 512
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Max Unobstructed Distance : (Wi-Fi™): 30,5 m (D-Fi™): 183 m
- Maximum Run Time : bis zu 8 Stunden
- Recharge Time : ca. 4 Stunden
- Operating Frequency : 2,412 bis 2,484 GHz
- Antenna Connection : RP-SMA
- Input Voltage : 5 V DC, 1,6 A (externe Stromquelle: 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Power and Current : 4 W, 0,72 A bei 120 V, 60 Hz  
4 W, 0,45 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 0,3 kg
- Size : 158 x 83 x 24 mm
- Approvals : CE, FCC

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- FlareCON Air 2
- Externes Netzteil
- USB-Kabel
- DMX-Adapter
- Kurzanleitung