FlareCON Air

HIGHLIGHTS

- Die FlareCON™-App kann hier heruntergeladen werden: Android | iOS
- Kompakter, leicht bedienbarer W-LAN-Empfänger und kabelloser D-Fi-Sender in einem Gerät
- Kompatibel mit dem Android™-Betriebssystem und iOS® auf sowohl Smartphones als auch Tablets
- Ausgabe kann in kabellosen D-Fi- und/oder verkabelten DMX-Protokollen verwendet werden
- Synchronisiere eine unbegrenzte Anzahl an D-Fi-kompatiblen Geräten und Empfängern kabellos und gleichzeitig
- Manuelle oder automatische Kanalwahl
- Einfache Navigation und Textanzeige dank dem digitalen OLED-Display
- Das Gerät kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Klettverschlussriemen, per Schlüssellochmontage oder mit den M10- und M12-Gewindebohrungen direkt an Gerüsten befestigt werden
- Entspricht allen FCC- und RTTE-Anforderungen

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 512
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Input Voltage : 9 V DC, 500 mA (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Power and Current : 4 W, 0,1 A bei 120 V, 60 Hz
  4 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 0,6 kg (1,2 Pfund)
- Size : 142 x 91 x 46 mm (5,59 x 3,58 x 1,81 Zoll)
- Approvals : CE, FCC

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Externes Netzteil
- Garantieschein
- Sticker