Freedom H1

HIGHLIGHTS

- 100% kabelloser, akkubetriebener LED-Wash-Scheinwerfer mit integriertem D-Fi-Transceiver
- System beinhaltet 4 Geräte, 4 Diffusorfolien, eine Tragetasche, ein Mehrfachladegerät und eine IRC-6-Fernbedienung
- Magnetischer Farbfilterrahmen ermöglicht einen schnellen Austausch der Filter und Diffuser
- Zahlreiche Ansteuerungsoptionen, u.a. Standalone-Modus, kabellose DMX-Steuerung oder Master/Slave
- Kompakte Größe zum einfachen Transport und Aufbau
- Digitales Display für eine einfache Steuerung und leichte Anpassung aller Einstellungen
- Magnetischer Standfuß für die Montage an den meisten Matalloberflächen
- Kensington-Lock-Vorrichtung zum Diebstahlschutz

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 6, 8 oder 12
- Light Source : 1 LED (RGBAW+UV), 10 W, (3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 25 Hz
- Beam Angle : 21°
- Field Angle : 32°
- Operating Frequency : 2,412 bis 2,484 GHz
- Illuminance : (mit Filter): 268 lx bei 2 m
  (ohne Filter): 314 lx bei 2 m
- Input Voltage : 8,4 V DC, 1,5 A (externe Stromquelle): 100–240 V AC, 50/60 Hz)
- Weight : 0,7 kg
- Size : 97 x 75 x 139 mm
- Approvals : CE, FCC
- Maximale Betriebszeit (alles an) : bis zu 8 Stunden
- Maximale Betriebszeit (einfarbig) : bis zu 20 Stunden
- Ladezeit : ca. 7 Stunden
- Halterung : M12

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 4x Freedom H1
- 4x Diffusorfolien
- Mehrfachladegerät
- Tragetasche
- IRC-6-Fernbedienung
- Kurzanleitung