

Intimidator Spot 60 ILS

HIGHLIGHTS

- Der funktionsreiche Moving Head wurde für den mobilen Einsatz entwickelt
- ILS-Kompatibilität für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- D-Fi USB®-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Neue Ausgangsposition ermöglicht eine einfachere Programmierung
- Quick Lock Omega Aufhängung ermöglicht schnelles Abnehmen bei Bedarf
- Scharfe Gobos aus nahezu jeder Entfernung mit dem motorisierten Fokus projizieren
- Manueller Zoom für Anwendungen mit kurzer oder langer Reichweite
- 3-Facetten-Prisma teilt den Strahl und deckt einen größeren Bereich ab
- Mit dem integrierten, innovativen Totem-Modus bleiben die Strahlen immer auf der Tanzfläche
- Manuelles Einstellen, Speichern und Abrufen von 1 Szene, direkt über das LCD-Farbdisplay
- Verknüpft bis zu 4 Scheinwerfer, um auffällige, synchronisierte Shows im Automatik- oder Soundmodus zu erstellen
-



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8, 10 oder 14
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Pan and Tilt : 540°/240°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 240° tilt.
- Colors : 8 + offen, geteilte Farben, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Gobos : 7 + offen (6 Metall + 1 Glas), drehbar, austauschbar, Slot-n-Lock, kontinuierliches Scrollen mit variablen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (kaltweiß) 70 W, (3,3 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Illuminance :
(15°) : 10,012 lux @ 2 m
(17°) : 7,792 lux @ 2 m
- Power Linking : 5 Einheiten @ 120 V; 9 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage :
100 to 240 VAC
50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
107 W, 1.5 A @ 120 V, 60 Hz
105 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 28 mm außen, 23,8 mm Bild, 1,1 mm maximale Dicke
- Zoom Angle : (manual) 15° bis 17°
- Weight : 5.1 kg
- Size : 207 x 149 x 308 mm
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Prism : 3-facettig, rund, statisch
- Fernbedienung : IRC-6
- Farbtemperatur : 15,000 K
- Montagebohrung für Halterung : 13 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Intimidator Spot 60 ILS
- Stromkabel
- Omega Aufhängung
- Kurzanleitung