

# Sentinel Wash Q120

Erzeuge satte, intensive Farb-Washes mit der leistungsstarken 120W RGBW-LED. Starte integrierte Automatikprogramme, die in der Master/Slave-Funktion die weiten Pan- und Tilt-Bewegungen sofort synchronisieren – für moderne, beeindruckende Lightshows ohne großen Programmieraufwand. Der vielseitige Sentinel Wash Q120 bietet dir alle wichtigen Features eines Moving Wash – kompromisslos. Sanfte Bewegungen, konstante Farbwiedergabe und einfache Steuerung, verpackt in einem kompakten Format, das perfekt für deinen nächsten Party-Gig ist.

## HIGHLIGHTS

- Moderner Moving-Head-Wash mit leistungsstarker RGBW-Farbmisch-LED
- Fresnel-Linse für einen weichen, homogenen und zugleich eindrucksvollen Look
- Kabelloser Betrieb ohne DMX mit der optionalen IRC-6 Fernbedienung möglich
- USB-C-Anschluss für schnelle und unkomplizierte Software-Updates
- Einfache Navigation und vollständige Textanzeige über das vollfarbige LCD-Display
- Synchronisierte Shows im Master/Slave-Modus mit integrierten Automatikprogrammen
- Spare Zeit beim Aufbau durch Power-Linking mehrerer Geräte



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 10 oder 14
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Pan and Tilt : 540°/260°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 260° tilt
- Light Source : 1 LED (Quad-Color RGBW), 120 W, 3,6 A, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- Coverage Angle : 16°
- Illuminance : 8,710 lux @ 2 m
- Power Linking : bis zu 3 Geräte @ 120 V; 5 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100–240 V AC, 50/60 Hz (Auto-Range)
- Power and Current : 152 W, 2,2 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 3,5 kg
- Size : 163 x 143 x 255 mm
- Approvals : CE, RoHS
- Cable Length : 1,5 m
- Power and Current : 148 W, 1,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung Haltebügel : 13 mm
- Optional Controllers : IRC-6

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Sentinel Wash Q120
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide