

Wash FX Hex

HIGHLIGHTS

- Mehrzweckeffektlicht: Lauflicht, Blinder oder statisches Wash-Light
- Generiert ein breites Farbspektrum und erzielen Sie natürlich aussehende Farbtemperaturen dank RGBAW-UV-LEDs
- Erweiterte Master/Slave-Funktion ermöglicht es Effekte zwischen Geräten zu spiegeln
- Als regulärer Wash-Scheinwerfer oder als Eye-Candy-Effektlicht mit 6 Lauflichtzonen einsetzbar
- Mehrere Steuerungsoptionen umfassen Stand-alone, DMX, IR oder Master/Slave
- Kompatibel mit der kabellosen IRC-6-Fernbedienung
- Power-Linking
- Passt perfekt in die CHS-40 VIP-Tasche



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3, 6, 11 oder 40
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : 18 LEDs (Hex-Color RGBAW+UV) 8 W, 2,8 A, 50,000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 24 Hz
- PWM Frequency : 1.14kHz
- Beam Angle : 41°
- Field Angle : 68°
- Illuminance : 2.422 lx bei 2 m
- Power Linking : 3 Einheiten bei 120 V; 5 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 200 W, 2,5 A bei 120 V, 60 Hz
194 W, 1,5 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,2 kg (7,0 Pfund)
- Size : 11,2 x 6,3 x 13 In (285 x 160x 330 mm)
- Approvals : CE
- Optionale Controller : IRC-6

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Wash FX Hex
- Stromkabel
- Kurzanleitung